

## S-LINK-2

出力&amp;エネルギー測定用PCインターフェース。二重チャンネル、USB出力。



## プロダクトファミリーの主な特長

パワーとエネルギーの両方に対応

チャンネル1つもしくは2つ付き

S-LINK-1 及び S-LINK-2 モデル登場

## PCベース

付属のソフトウェアでお使いのPCに接続

シリアルコマンド

全てのバージョンで、シリアルコマンドで思い通りにコントロール

## 最速データ転送速度

10 kHz/チャンネルでお使いのPCに直接全てのポイントを転送

## USBまたはイーサネット

お好みのCOMポートを選択USBバージョンは、ポートから電源を供給

## 外部トリガ

どのモデルも2.4 V から 24 Vの外部トリガを標準装備



## 仕様

|                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| コントローラおよびGUI仕様                                                      |                                                                                      |
| デジタル表示サイズ                                                           | コンピュータ画面                                                                             |
| データ表示                                                               | Real time, ratio, line plot, histogram, statistics and 3D histogram                  |
| 外部トリガ                                                               | 3~24 V @ 13 mA、光学的に絶縁                                                                |
| シリアルコマンド方式                                                          | USB                                                                                  |
| 出力メータ仕様                                                             |                                                                                      |
| モニター精度                                                              | ±0.75 %, 10 % ~フルスケール                                                                |
| 統計値                                                                 | 現在値、最大、最小、平均、標準偏差、RMS&PTP安定性、時間                                                      |
| 応答時間                                                                | 現在値、最大、最小、平均、標準偏差、RMS&PTP安定性、時間                                                      |
| エネルギーメータ仕様                                                          |                                                                                      |
| デジタル分解能                                                             | 通常モード: 現在スケール/4096                                                                   |
| モニター精度                                                              | ±1 % (<500 Hz)<br>±2 % (500 Hz - 1.2 kHz)<br>±3 % (1.2 - 6 kHz)<br>±6 % (6 - 10 kHz) |
| 繰り返し率 <sup>1</sup>                                                  | 10 kHz                                                                               |
| リアルタイムデータ転送 <sup>2</sup>                                            | 10 kHz/チャンネル、通常モード、不明点なし                                                             |
| 統計値                                                                 | 現在値、最大、最小、平均、標準偏差、RMS&PTP安定性、パルス数、繰り返し率および平均出力                                       |
| 1. 最大繰り返し率はPCおよびディテクト速度によって異なる場合があります。<br>2. 実際のレートはコンピュータに応じて異なります |                                                                                      |
| 物理的特徴                                                               |                                                                                      |
| 寸法                                                                  | 106W x 34H x 147D mm                                                                 |
| 重量                                                                  | 0.424 kg                                                                             |
| 注文情報                                                                |                                                                                      |
| S-LINK-2                                                            | 201030                                                                               |

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください