

QE65ELP-S-MB-D0

Détecteur pyroélectrique pour la mesure d'énergie laser jusqu'à 50 J.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

CONCEPT MODULAIRE

Augmentez la puissance de votre détecteur : 2 modules de refroidissement différents

LARGE OUVERTURE

Ouverture effective de 65 x 65 mm

ATTÉNUATEUR QED DISPONIBLE

Mesurez des niveaux d'énergie plus élevés. Disponible avec un étalonnage en option, pour toutes les longueurs d'onde comprises entre 532 et 1064 nm, ou pour une seule longueur d'onde.

FAIBLE NIVEAU DE BRUIT

10 μ J avec un revêtement MB

CIBLE DE TEST INCLUSE

Avec les modèles MB

INTERFACE INTELLIGENTE

Intégration de toutes les données de calibration

SUPPORT COMPATIBLE

[STAND-D-233](#)

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Domaine spectral ¹	0,193 - 20 μ m
Temps de montée typique	6 ms
Répétabilité	<0.5%
Taux de répétition maximal	20 Hz
Énergie mesurable maximale ²	50 J
Énergie équivalente de bruit ³	20 μ J
Largeur maximale de l'impulsion	5 ms
Incertitude d'étalonnage de l'énergie	± 3 %

1. Pour la gamme spectrale calibrée, voir le manuel d'utilisateur.

2. À 1064 nm, 150 μ s, monocoup. Des impulsions plus longues permettent des énergies plus élevées.

3. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure.

SEUILS DE DOMMAGE

Densité de puissance moyenne maximale ¹	10 W/cm ²
Densité d'énergie maximale ²	0,6 J/cm ²
Puissance maximale	12 W

1. Peut varier selon la longueur d'onde et la puissance moyenne.

2. À 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. Peut varier selon la longueur d'onde et la durée d'impulsion.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Refroidissement	Convection
Largeur de l'ouverture	65 mm
Hauteur de l'ouverture	65 mm
Absorbeur	MB
Dimensions	92H x 92W x 20D mm
Poids	0,44 kg

INFORMATIONS DE COMMANDE

QE65ELP-S-MB-D0	201279
QE65ELP-S-MB-IDR-D0	203290
QE65ELP-S-MB-INE-D0	
QE65ELP-S-MB-INT-D0	202760

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter