

P-LINK-4 (USB)

Interface PC pour mesures de puissance. Quatre canaux, sortie USB.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

LECTURE DES DONNÉES DE TOUS LES TYPES DE DÉTECTEURS DE PUISSANCE

Thermopiles et photodétecteurs des séries PH100 et PH20

FONCTIONNEMENT SUR PC

Connexion au PC grâce au logiciel fourni

MULTI-CANAL

Disponible avec 1 ou 4 canaux

TAILLE RÉDUITE

Seulement 91 mm (L) x 57 mm (l) x 36 (H)

COMMANDES SÉRIE

Des commandes série sont disponibles dans les deux versions pour une maîtrise intégrale

FONCTIONS STATISTIQUES EN TEMPS RÉEL

Max, Min, Moyenne, Écart-type, Stabilité RMS et PTP, Nombre d'impulsions et Taux de répétition

USB, RS-232 OU ETHERNET

Choisissez le port de communication que vous préférez. Version USB alimentée par le port. Ethernet disponible sur la version 4-canaux uniquement.

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS DE CONTRÔLEUR ET D'INTERFACE GRAPHIQUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Taille de l'affichage numérique | Écran d'ordinateur |
| Affichage des données | Real time, ratio, line plot, histogram, statistics and 3D histogram |
| Déclenchement externe | Aucun |
| Transfert de données en temps réel | 10 Hz |
| Port de commandes série | USB |

CARACTÉRISTIQUES DU MESUREUR DE PUISSANCE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gamme de puissance (thermopile) | 3 μ W - 30 kW |
| Gamme de puissance (photodétecteur) | 1 pW - 3 W |
| Précision du module | $\pm 0,5$ %, pleine échelle |
| Statistiques | Valeur actuelle, max, min, moyenne, écart-type, stabilité RMS et PTP, temps |
| Temps de réponse | Valeur actuelle, max, min, moyenne, écart-type, stabilité RMS et PTP, temps |

CARACTÉRISTIQUES DU MESUREUR D'ÉNERGIE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|------------|----------------------|
| Dimensions | 286W x 233H x 43D mm |
| Poids | 2,5 kg |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|----------------|--------|
| P-LINK-4 (USB) | 202223 |
|----------------|--------|

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter