

NDSET-6

Ensemble de 6 filtres ND dans des montures SM1 : ND0.5, ND1.0, ND2.0, ND3.0, ND4.0, ND5.0.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

CONTRÔLEZ LA PUISSANCE LASER

Les capteurs CMOS présentent des seuils d'endommagement et des niveaux de saturation de faible amplitude. Vous devez donc impérativement contrôler la puissance de votre laser afin d'obtenir les meilleures mesures possible.

COMBINEZ-LES POUR AJUSTER L'ATTÉNUATION

Ces filtres réduisent l'intensité de l'ensemble des longueurs d'onde, sans affecter le front d'onde du faisceau ni déformer l'image. Ces filtres peuvent être combinés en les empilant.



SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Domaine spectral	400 - 1595 nm
Transmittance	See ND0.5, ND1, ND2, ND3, ND4 and ND5
Atténuation équivalente	See ND0.5, ND1, ND2, ND3, ND4 and ND5
Parallélisme	< 3 arcmin
Tolérance de densité optique	± 5%
Erreur du front d'onde transmis	< $\lambda/10$ @ 633 nm
Qualité de surface	40-20 Rayure-Échignure

SEUILS DE DOMMAGE

Densité de puissance moyenne maximale	100 W/cm ²
Densité d'énergie maximale	3 J/cm ²
Puissance maximale	1 W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre de l'ouverture	22,5 mm
Dimensions	30.5Ø x 11.4D mm
Poids	0,2 kg
Filetage de raccordement	SM1
Ouverture dégagée	90 % de la surface
Tolérance dimensionnelle	+0.0/-0.25 mm
Substrat	See ND0.5, ND1, ND2, ND3, ND4 and ND5

INFORMATIONS DE COMMANDE

NDSET-6	202605
---------	--------

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter