

THZ5I-BL-BNC

Détecteur térahertz avec module analogue intégré pour mesures de puissance jusqu'à 140 μ W.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

MESURES RELATIVES DE 0,1 À 30 THZ

Largeur de bande, fonctionnement à température ambiante, plus facile à utiliser et meilleur marché qu'une cellule de Golay.

MESUREZ DES PUISSANCES ALLANT DES NW AUX MW

Grâce à des senseurs pyroélectriques de pointe, réalisez des mesures aussi basses que 50 nW avec une résolution de 1 nW.

MODULE ANALOGIQUE INTÉGRÉ

Connectez la tête directement à votre oscilloscope ou votre amplificateur à détection synchrone.

ALIMENTATION PAR BATTERIE OU PAR COURANT ALTERNATIF

Comprend une batterie 9V et un bloc d'alimentation

APPAREILS CALIBRÉS À 0,63 MM

Les produits THZ-I-BNC sont calibrés à la longueur d'onde de 0,63 μ m et inclus une correction en longueur d'onde de 0,25 à 440 μ m. Les appareils sont utilisés pour des mesures relatives en-dehors de cette gamme.

SUPPORT COMPATIBLE

[STAND-D-233](#)

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Puissance moyenne maximale	62,5 μ W
Puissance équivalente de bruit ¹	1 nW
Domaine spectral ²	10 - 3000 μ m
Fréquence ³	0,1 - 30 THZ
Temps de montée typique	0,2 s
Sensibilité de puissance typique	140 kV/W
Fréquence de découpage optique ⁴	5 Hz
Sortie analogique	0 - 10 V, BNC
Taux de répétition minimal	1000 Hz

1. À 632 nm, 5Hz.

2. Gamme spectrale projetée. De 10 à 440 μ m, mesures au spectromètre. De 440 à 3000 μ m, mesures relatives seulement. Cette gamme spectrale peut être appelée à changer.

3. Gamme spectrale projetée. De 10 à 440 μ m, mesures au spectromètre. De 440 à 3000 μ m, mesures relatives seulement. Cette gamme spectrale peut être appelée à changer.

4. Le découpeur optique SDC-500 est vendu séparément.

SEUILS DE DOMMAGE

Densité de puissance moyenne maximale	0,05 W/cm ²
---------------------------------------	------------------------

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre de l'ouverture	5 mm
Absorbeur	BL
Dimensions	81.3 \varnothing X 99.3D mm
Poids	0,5 kg

INFORMATIONS DE COMMANDE

THZ5I-BL-BNC	202288
--------------	--------

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter