

BA16K-500F-H9-D0

ビームサンプラー、16 mm Ø、500 W。UP19K-110F-H9-D0を含む。



プロダクトファミリーの主な特長

レーザー出力の管理

CMOSセンサは、飽和レベルが低く、損傷閾値も同様に低くなっています。可能な限り最高の測定を行い、BEAMAGEカメラの損傷を防ぐためには、レーザー出力を制御することが非常に重要となります。

レーザービームの標本抽出

BAシリーズの光減衰器は、2つの直角ウエッジでフレネル反射を利用し、入射ビームのごく一部を分離します。入射ビームの偏光状態および放射照度は維持されます。

多用途

- 出力およびビームプロファイルの同時モニタリング
- 後方反射がなく偏光の影響を受けないビームスプリッタ
- エネルギーまたは出力ディテクタと共に使用するための光ピックアップ
- M6シリーズやPHシリーズなどの高感度ディテクタ用減衰器

互換性のあるスタンド

STAND-S-233



仕様

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 測定性能             |                       |
| スペクトル領域          | 200 - 2100 nm         |
| 等価減衰             | 1/1700                |
| 内蔵出力ディテクタ        | UP19K-110F-H5-D0      |
| 光学ウエッジ材質         | UV石英ガラス(コーティングなし)     |
| 残留ビーム偏差          | 5.6°                  |
| 偏光補正             | はい(直交くさび状一組)          |
| 損傷閾値             |                       |
| 最大平均出力密度         | 10 MW/cm <sup>2</sup> |
| 最大エネルギー密度        | 10 J/cm <sup>2</sup>  |
| 最大出力             | 500 W                 |
| 物理的特徴            |                       |
| 冷却               | ファン                   |
| 開口直径             | 16 mm                 |
| 寸法               | 54H x 54H x 126D mm   |
| 重量               | 0.46 kg               |
| 取付けスレッド          | SM1                   |
| アダプタ同梱           | SM1外部ねじ式チューブ          |
| 注文情報             |                       |
| BA16K-500F-H9-D0 | 203793B               |

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

[gentec-eo.com/ja/contact-us](https://gentec-eo.com/ja/contact-us)で最寄りのセールス担当者をお探してください